


車に接続して電気製品を使用可能 非常時・作業時に活躍



普通自動車



モデル①

12V/24V入力



トラック・バス等



モデル②

24V/48V入力



電動フォークリフト



POS 端末



炊飯器



電気ポット



LED
LED 照明

最大1,000VAまで
使用可能(※)

コンセントの電力(AC100V)が使える!

※使用できる電力は自動車の発電機の性能によります。
【掃引電力参考値(当社実車両調査)】

・ハイブリッド(スプリット方式) ⇒ 約1,000VA
・アイドリング機能付き普通乗用車 ⇒ 約 800VA

特徴

- 工具不要で使用可能
- 2種のバッテリー電圧に対応
- 100 A の大電流に対応したケーブル付属
- ※ ケース内に内蔵可能
- 安心・安全の保護機能搭載

車両接続型電源


使用方法

4ステップで簡単！



STEP 1

ケーブルをバッテリーにつないでエンジン始動



STEP 2

ケーブルを本体に接続



STEP 3

出力スイッチON



STEP 4

使用する機器を接続

使用可能電力目安

 スマホ充電 10W~20W	 POS端末 36W	 LED照明 5W~80W	 こたつ 200W~600W	 電気ポット 650W~1,000W	 炊飯器 700W	 電子レンジ 800W~1,000W
---	---	--	---	---	--	---

	0W	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
ハイブリッド車 ・スプリット方式 ・シリーズ方式											
普通自動車 ・アイドリングストップ車											
ハイブリッド車 ・パラレル方式											
普通自動車											
トラック (10t車)											
軽自動車											

カラーバリエーション

ブラック・イエローの2色をラインアップ



仕様

	NE-V2L1000-1Y NE-V2L1000-1B	【開発中】 NE-V2L1000-2Y NE-V2L1000-2B
入力電圧 (i)	DC12V (12.0~16.5V)	DC24V (21.0~33.0V)
入力電圧 (ii)	DC24V (24.0~33.0V)	DC48V (42.0~66.0V)
出力電力 (typ)	1,000VA (連続運転)	
出力	AC100V (正弦波・50Hz)	
出力電圧歪率	3%以下	
サイズ(W*L*H)	340mm×424mm×173mm ※コネクタ部含まず	
重量	約 10Kg ※付属の入力ケーブルを含む	
安全機能	過電圧／低電圧／逆接続 (入力極性) 過負荷／短絡／温度異常	
付属ケーブル	2.5m (入力コネクタ、バッテリークリップ付)	



※当資料に記載の仕様、外観など予告なく変更する場合がございますのでご了承願います。

E-mail : info@ne-n.co.jp | TEL : 025-372-4192(営業直通)